

AVERTISSEMENTS

- La batterie **DOIT** être **EN MARCHE** pendant la charge (Fig. 1).
- Ne pas modifier ou désassembler le bloc de batteries.
- Éviter tout contact entre le bloc de batteries avec l'eau ou le feu.
- Ne pas charger la batterie avec un autre chargeur que celui fourni dans ce kit : **NE PAS** utiliser l'adaptateur secteur du compresseur (vendu séparément) pour charger la batterie.
- Ne pas poser la batterie sur des matériaux inflammables

Figure 1 Interrupteur de la batterie
Arrêt = « O » et
Marche = « I »



N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube **The Aprehend Channel** accéder à des vidéos d'instruction et à des conseils techniques.



Des questions? Consultez notre documentation et nos tutoriels en ligne sur www.rockwelllabs.com. Pour obtenir de l'assistance technique, appelez le 800-891-8610 poste 0, u envoyez un e-mail à sales@rockwelllabs.com.

Aprehend®

Lutte biologique contre
les punaises de lits
www.rockwelllabs.com

 **Rockwell Labs Ltd**
creating the future of pest control™

www.rockwelllabs.com
03018

Aprehend®
Lutte biologique contre les
punaises de lits



Batterie rechargeable au lithium
Pièce n° APRS114 • Modèle YB1203000



IMPORTANT

Lire et suivre attentivement les instructions
concernant la charge et l'utilisation de la batterie.



Contenu de l'emballage :

- A** (1) Bloc de batteries Li-Ion 12V, 3000 mAh, modèle YB1203000
- B** (1) Câble DC5521 reliant la batterie au compresseur (compresseur vendu séparément)
- C** (1) Adaptateur secteur USB 5 volts
- D** (1) Câble de charge USB avec transformateur 5 à 12 volts

****NE PAS** utiliser ces instructions pour l'ancien modèle de bloc de batteries HBJ 12260

INDICATEURS À LED

Il y a 5 indicateurs de niveau de charge à LED.



Si 1 ou 2 témoins verts sont allumés: Ne pas utiliser le compresseur. Recharger la batterie avant utilisation car la charge risque d'être insuffisante pour une application complète.



Si 3 à 5 témoins verts sont allumés: Le niveau de charge est suffisant pour utiliser le compresseur

RECHARGE DE LA BATTERIE



La batterie **doit** être **EN MARCHÉ** pendant la charge.



Ne PAS utiliser l'adaptateur secteur optionnel du compresseur (pièce Rockwell #APRS135, vendu séparément) pour charger batterie. Cela endommagerait la batterie.



REMARQUES ET ASTUCES

- La batterie est livrée partiellement chargée. Compléter la charge de la batterie pendant 2 à 3 heures avant l'utilisation.
- Pour lui garantir une durée de vie maximale, ne pas laisser la batterie se décharger entièrement.
- Recharger la batterie tous les 3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne jamais laisser la batterie déchargée pendant de longues périodes.
- Toutes les batteries lithium-ion rechargeables sont des consommables et ont une durée de vie limitée. La capacité et les performances diminuent au fil du temps. Des batteries de rechange peuvent être commandées. Nous contacter.
- Il est conseillé de disposer d'au moins une batterie de rechange et de l'utiliser en alternance avec la batterie d'origine.

- Recharger la batterie fréquemment.
- Le compresseur est équipé d'un système d'arrêt automatique: lorsque le pistolet est raccordé au flexible, le compresseur tourne pour atteindre une pression de pulvérisation optimale, puis il s'arrête jusqu'à ce que le poussoir de déclenchement soit actionné. La consommation de la batterie pendant l'arrêt automatique est minime. Toutefois, la batterie doit toujours être arrêtée entre les interventions pour préserver sa durée de vie.
- La batterie est conçue pour être chargée lentement (de 8 à 10 heures pour une charge complète). Le fait de charger la batterie entièrement sans interruption prolonge sa durée de vie.

Charge de la batterie via une prise murale ou un port USB direct

- Raccordez la batterie au câble de charge USB. Branchez l'extrémité USB dans le bloc adaptateur mural ou directement sur un port de charge USB, comme celui de votre véhicule.
- Basculez l'interrupteur de la batterie sur la position Marche « I ».
- Un témoin **ROUGE** indique que la batterie est en charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin **VERT** s'allume.
- Débranchez le chargeur et basculez la batterie sur la position Arrêt « O » jusqu'à sa prochaine utilisation.



Utilisation de l'ancien modèle de chargeur auto (vendu séparément)

- Raccordez la batterie au chargeur et basculez l'interrupteur de la batterie sur la position Marche « I ».
- Lorsque le chargeur auto est branché à la prise du véhicule (sans connecter la batterie), le témoin est **VERT**.
- Lorsque la batterie est connectée, le témoin du chargeur doit passer au **ROUGE**.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin s'allume en **VERT**.



Remarque : le chargeur auto n'est plus fourni avec le kit de pulvérisation. Il est vendu séparément. Pour commander un chargeur auto, utilisez la référence Rockwell #APRS116.